



วิธีตั้งค่าเซตสาย LAN เครื่องพิมพ์ BIRCH DP-4432B



1. ตัวเครื่องพิมพ์ ใส่หมึก ใส่กระดาษ ต่อเสียบสาย LAN และสาย USB จากนั้นเปิดเครื่องพิมพ์
2. ใส่แผ่น CD ที่ให้ไป จากนั้นคลิกเข้าไปในไฟล์แผ่น
3. ดับเบิลคลิกเข้า Folder Diagnostic Tool1.009b





4. ดับเบิลคลิกเข้า ไอคอน Diagnostic Tool



5. (1.) คลิก **mm.** (หมายถึง มิลลิเมตร) เลือกหน่วย Unit (2.) คลิก **Get Status** แสดงสถานะ Printer (3.) คลิก **Get** เพื่อแสดงสถานะเครื่องพิมพ์ทั้งหมด




6. คลิก Ethernet Setup และติ๊ก Static IP และคลิก Set ที่ Set Printer Name จากนั้นคลิก Set IP หลังจากที่เราพิมพ์ค่า IP แล้ว ให้คลิก Cancel











7. ดึงสาย USB ออกจากเครื่องพิมพ์
8. ทำการ Self Test เครื่องพิมพ์ (ขั้นตอนเหมือนการ คาริเบต) จากนั้นให้จด IP Address ในแผ่นที่ Self Test ออกมา **ตัวอย่าง (192.168.0.111)**




9. ไปที่ Control Panel เลือกคลิก Devices and Printer จากนั้นคลิกขวาที่ Driver เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด (Birch DP-4432B) เลือก Printer properties คลิกที่ Ports คลิก Add Port... ตี๊ก Standard TCP/IP Port คลิก New Port คลิก Next และจากนั้นใส่ IP ที่จดไว้ คลิก Next คลิก Next คลิก Finish และคลิก Close










10. ดึงเครื่องหมายถูกหน้า Ports ที่ Add เข้ามา จากนั้นคลิก Apply คลิก OK



11. เปิดโปรแกรม Bartender ขึ้นมา ให้ตั้งค่าหน้ากระดาษตามไซตส์ติ๊กเกอร์ที่ใส่ไว้ในเครื่องพิมพ์ จากนั้นสร้างงานตามต้องการ เมื่อสร้างรูปแบบงานเสร็จแล้ว ไปที่ พิมพ์ คลิกคุณสมบัติเอกสาร ...

- หัวข้อ Graphics ให้ติ๊กที่ None
- หัวข้อ Stock ช่อง Method : เลือกเป็น Thermal Transfer ช่อง Type : เลือกเป็น Labels With Gaps ช่อง Gap Height : 2 mm. (วัดตามระยะห่างของแถวตรงแถบ)
- หัวข้อ Option ให้ติ๊กเครื่องหมายถูกหน้า Use Current Printer Settings ออก และให้กำหนด Print Speed : ที่ 76.20 mm/sec จากนั้นคลิก OK



12. ใส่จำนวนที่ต้องการพิมพ์ จากนั้นคลิกที่ พิมพ์ ได้เลยคะ

